



Код № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17161/2	28.03.80 МЛБ			

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-141.000-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				<u>Документация</u>											
12			Л8-141.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Сборочные единицы</u>											
11	1		Л8-141.100	Плита опорная	1										
			-01	Плита опорная		1									
			-02	Плита опорная			1								
			-03	Плита опорная				1							
			-04	Плита опорная					1						
			-05	Плита опорная						1					
			-06	Плита опорная							1				

2	-	Л8-141.000	Лист	10.88
1	-	Л8-141.000	Лист	9.81
Инв. №	Лист	№ докум.	Подп.	Лист
Разраб.	Голубев	75.141	12.71	
Провер.	Шеглова	75.141	12.71	
Рук. бр.	Келитченко	75.141	12.71	
Инв. №	Басканичев	75.141	12.71	
Инв. №	Басканичев	75.141	12.71	

Л8-141.000		
Блок двухэтажный		
Инв. №	Лист	Листов
01А	1	3
Институт Энергоэконом. проект. Лек. филиал		
Формат 11		



Пример обозначения блока двухкаткового:
Блок двухкатковый Л8-141.000-02

1. Размеры для справок, кроме отмеченных.*

Величины L и L_1 соответствуют максимальной величине теплового перемещения трубопровода Δ_{max} .

При перемещении трубопровода на Δ мм величины L и L_1 определяются по формулам:

$$L = 0,5 (L - C - 0,5 \Delta) \text{ и}$$

$$L_1 = 0,5 (L_1 - C - 0,5 \Delta) \text{ мм, где } L_1 - \text{длина основания кор-}$$

пуса опоры. При длине опоры $L_1 \leq 120$ мм допускается использовать для перемещения только один каток ободья или установить вместо ободья один каток по черт. Л8-141.201. (допускается, установка плиты между ободьями и опорой)

2. Допускается нагрузка на 1 см. контакта каждого катка с опорной поверхностью — 150 кгс.

3. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83 2004

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение	Наибольшее перемещение Δ_{max}	B	L	L_k	C	L^*	L_1^*	Масса, кг
Л8-141.000		160		108				8,6
-01	150	210	270	158				11,6
-02		260		208				14,3
-03		360		308				20,8
-04		460		408	65	65		26,6
-05		560		508				32,4
-06	180	660	300	608	60	20		38,3
-07		760		708				44,1
-08		860		808				50,0
-09		960		908				55,9
-10		210		158	120			13,0
-11	180	260	340	208				15,0
-12		460		408				28,3

4. Остальные технические требования по Л8-136.000 или ТУ 34-42-10380-83 2004

3	-	10380-83	Лист 1	25.06.83
2	-	10380-83	Лист 2	25.06.83
1	-	10380-83	Лист 3	25.06.83
Изм.	Лист	Изд.	Лист	Дата
Разраб.	Григорьев	Лист	Лист	Дата
Провер.	Григорьев	Лист	Лист	Дата
Т. контр.				
Рис. др.	Величенко	Лист	Лист	Дата
И. контр.	Басаничева	Лист	Лист	Дата
Чтв.	Незнаев	Лист	Лист	Дата

Л8-141.000 СБ

Блок двухкатковый
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масшт.
0 А	Ст.	табл.
Лист 1	Листов 2	
Институт		
Энергомонтажпроект		
Ленинградский филиал		

Формат: А2

Таблица применяемости двухкаткового блока

Обозначение блока	Обозначение исполнений опор					
	18-190.000	18-192.000 18-194.000	18-147.000 18-148.000	18-198.000	18-199.000	18-200.000
18-141.000	18-190.000... ...18-190.000-13	18-192.000... ...18-192.000-13	18-147.000... ...18-147.000-07			18-200.000... ...18-200.000-04
-01	18-190.000-14 ...18-190.000-17	18-192.000... ...18-192.000-17	18-147.000-08... ...18-147.000-09			18-200.000-05
-02	18-190.000-18 ...18-190.000-25	18-194.000... ...18-194.000-07	18-147.000-10... ...18-147.000-13	18-198.000... ...18-198.000-03	18-199.000... ...18-199.000-03	18-200.000-06... 18-200.000-09
-03	18-190.000-26 ...18-190.000-33	18-194.000-08... ...18-194.000-15	18-147.000-18... ...18-147.000-25	18-198.000-04... ...18-198.000-13	18-199.000-04... ...18-199.000-09	18-200.000-10... 18-200.000-13
-04	см. 18-196.000 (рис.1)	см. 18-196.000 (рис.2)	18-148.000... ...18-148.000-03	18-198.000-14... 18-198.000-17	18-199.000-10... ...18-199.000-13	18-200.000-14... 18-200.000-17
-05			18-148.000-04... ...18-148.000-05	18-198.000-18... ...18-198.000-21		
-06			18-148.000-06... ...18-148.000-07	18-198.000-22... ...18-198.000-25		
-07			18-148.000-08... ...18-148.000-11			
-08						
-09						
-10, 11, 12	Применяются в сочетании с опорным блоком пружин					

Исполн. и дата
14.01.12 18.03.90 МЗ

Взам.инженер
14.01.12 18.03.90 МЗ

Исполн. и дата
14.01.12 18.03.90 МЗ

Исполн. и дата
14.01.12 18.03.90 МЗ

Взам.инженер
14.01.12 18.03.90 МЗ

Исполн. и дата
14.01.12 18.03.90 МЗ

18-141.000 СБ

Лист
2

Формат: 12

Имб. № подл.	Подпись и дата	Взам. имб. №	Имб. № дубл.	Подпись и дата
17161/2	28.08.80 ЛС			

Формат	Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кал. на исполн. 18-141.100-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
12			18-141.100 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	1		18-141.101	Основание	1										
			-01	Основание		1									
			-02	Основание			1								
			-03	Основание				1							
			-04	Основание					1						
			-05	Основание						1					
			-06	Основание							1				

1	—	Имб. 253	Имб. 5-85
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Голубева	Голубева	
Провер.	Паутов	Паутов	12.79
Рук. Бр.	Величенко	Величенко	
Н. контр.	Басманова	Басманова	
Утв.	Назасв	Назасв	



18-141.100

Плита опорная


Лист	Лист	Листов
0 A	1	3

Институт
Энергомониторинга
Ленинградский филиал

Формат: 11



A-A




Размеры в мм ①

Обозначение	B	B*	L	L*	L	L ₁	Масса, кг
18-141.100	160	120				¹⁰⁰ ₅₀	3,7
-01	210	170	270	240	200	¹⁵⁰ ₈₀	5,0
-02	260	220					6,0
-03	360	320				²⁵⁰ ₁₂₀	9,1
-04	460	420				³⁵⁰ ₁₅₀	11,6
-05	560	520				⁴⁵⁰ ₁₈₀	14,0
-06	660	620	300	270	230	⁵⁵⁰ ₂₂₀	16,5
-07	760	720				⁶⁵⁰ ₂₅₀	19,0
-08	860	820				⁷⁵⁰ ₃₀₀	21,5
-09	960	920				⁸⁵⁰ ₃₅₀	24,0
-10	210	170				¹⁵⁰ ₈₀	6,2
-11	260	220	340	310	270		7,5
-12	460	420				³⁵⁰ ₁₅₀	13,0

1. Размеры для справок, кроме отмеченных*.
2. Предельные отклонения размеров $\pm \frac{1714}{2}$.
3. Сварка ручная, дуговая.
Электрод Э42А по ГОСТ 9467-75.

18-141.100СБ				Лист. Масса. Масса.		
1	Лист 291	Лист 7/6	Лист 7/6	Плита опорная		
Изм. Лист	Изм. Лист	Подпись	Дата	Сборочный чертеж		
Рис. Лист	Рис. Лист	Рис. Лист	Рис. Лист	0 А		
Провер. Лист	Провер. Лист	Провер. Лист	Провер. Лист	лист 1		
Т. контр.	Т. контр.	Т. контр.	Т. контр.	Институт		
Рук. Др. Лист	Рук. Др. Лист	Рук. Др. Лист	Рук. Др. Лист	Института		
Н. контр.	Н. контр.	Н. контр.	Н. контр.	Ленинградский филиал		
Учб.	Учб.	Учб.	Учб.	Формат: 12		



Размеры B мм

Обозначение	B	L	Масса, кг
Л8-141.101	160	270	3,39
-01	210		4,45
-02	260		5,51
-03	360		8,45
-04	460		10,83
-05	560	300	13,19
-06	660		15,54
-07	760		17,90
-08	860		20,25
-09	960		22,60
-10	210	340	5,60
-11	260		6,94
-12	460		12,28


1. * Размер для справок.

2. Предельные отклонения размеров по 1114

Л8-141.101			
2	изб. № 62900	Лист	05.06.
7	изб. 233	Лист	9.83
изм. лист	№ даным	Лист	Дого
Разработ	Федорова	Лист	-
Провер	Горбачев	Лист	12.79
Лист			
Рис. 82			
Лист	Востанов	Лист	12.79
Утв.	Депиненко	Лист	
Основание			
Лист			
Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74			
ВСТЗСП-3 ГОСТ 4637-79			
Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал			
Формат: А4			

17

25/ (✓)



① Размеры в мм

Обозначение	L		d*	Масса, кг
	Номин	Пред. откл.		
Л 8 - 141. 102	200		10	0,12
-01	230	-1,15		0,14
-02	270	-1,3		0,16
-03	300	-0,87	10	0,03
-04	350	-1,0		0,13
-05	400	-1,15		0,19
-06	450	-1,4	16	0,24
-07	500	-1,55		0,28
-08	550	-1,75		0,35
-09	600		20	0,40
-10	700			0,47
-11	800			0,55

* Размер для справок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм. инв. №	Изм. № докл.	Подп. и дата
174443	17.05.85			

Л 8 - 141. 102				
Пруток				
Лист	Масса	Масшт.		
0 A	см. табл.	—		
Лист	Листов 1			
Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал				

И. контр.	Галоева	Утв.	Величенко	12.81
Утв.				

②

Круг в д ГОСТ 2590-74-88
 в ст. 3 сп 2 ГОСТ 535-58-88

формат: 11

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № подл.	Подп. и дата
17-161/2	28.03.80 Л			

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 18-141.200-										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				Документация											
12			18-141.200 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Детали											
12	1		18-141.201	Каток	2										
			-01	Каток		2									
			-02	Каток			2								
			-03	Каток				2							
			-04	Каток					2						
			-05	Каток						2					
			-06	Каток							2				

1	-	122.253	Изм.	583
И.А.А.	И.А.А.	И.А.А.	И.А.А.	И.А.А.
Р.А.А.	Г.А.А.	Г.А.А.	Г.А.А.	Г.А.А.
Р.А.А.	П.А.А.	П.А.А.	П.А.А.	П.А.А.
Р.А.А.	В.А.А.	В.А.А.	В.А.А.	В.А.А.
И.А.А.	Р.А.А.	Р.А.А.	Р.А.А.	Р.А.А.
И.А.А.	И.А.А.	И.А.А.	И.А.А.	И.А.А.

18-141.200

Обойма катковая

Лист	Лист	Листов
0А	1	3
Институт Энергоэлектротехники Сов. Филиал		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17161/2	28.03.80 М	—		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-141.200-										Примечание
					—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
12		1	Л8-141.201-07	Каток								2			
			-08	Каток									2		
			-09	Каток										2	
12		2	Л8-141.202	Угольник	2										
			-01	Угольник		2									
			-02	Угольник			2								
			-03	Угольник				2							
			-04	Угольник					2						
			-05	Угольник						2					
			-06	Угольник							2				
			-07	Угольник								2			
			-08	Угольник									2		
			-09	Угольник										2	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Л8-141.200

Лист

2

19



② ГОСТ 5264-80*
69-71-16

Размеры в мм

Обозначение	L		B*	B,*	C*	Масса, кг
	Ном.	Пред. откл.				
Л8 - 141.200	162	+0,40	142	130	65	4,9
-01	212	+0,46				6,6
-02	262	+0,52				8,3
-03	362	+0,57				11,7
-04	462	+0,63				15,0
-05	562	+0,70				18,4
-06	662	+0,80				21,8
-07	762					25,1
-08	862					28,5
-09	962	+0,90				31,9
-10	212	+0,46	197	185	120	6,8
-11	262	+0,52				8,5
-12	462	+0,63				15,3


1* Размеры для справок.

2. Электрод Э42А по ГОСТ 9467-75.

3. Допускаемая нагрузка на 1см. контакта каждого катка с опорной поверхностью 150 кгс.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

формат: 12



Размеры в мм

Обозначение	L	L ₁	L ₂	Масса, кг
Л 8 - 141. 201	108	160	180	2,09
-01	158	210	230	2,84
-02	208	260	280	3,63
-03	308	360	380	5,17
-04	408	460	480	6,71
-05	508	560	580	8,26
-06	608	660	680	9,80
-07	708	760	780	11,34
-08	808	860	880	12,88
-09	908	960	980	14,42

1. * Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по h 12.

Изм. инв. № Инв. № Изм. Подп. и дата

Изм. № Подп. и дата

2	-	ИЗР №29111	Лист -	25.08.88
1	-	141-293	4-8	9-88
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Гранич	Уткин		
Провер.	Горбачев	12.79		
Т. контр.				
И. контр.	Басканин	01.80		
Чтб.	Венгиченко	02.84		



Л 8 - 141. 201

Каток

(2)

Круг 650 ГОСТ 2590-74*88
Сталь 45 ГОСТ 1050-74*88

Лит.	Масса	Масшт.
О А	СМ. табл.	—
Лист	Листов 1	
Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал		
Формат: А1		



Размеры в мм

Обозначение	L		B	B ₁	Длина развертки	Масса, кг
	Ном.	Пред. откл.				
Л8-141.202	175	±0,5	130±0,5	65±0,15	305	0,40
-01	225				355	0,47
-02	275				405	0,54
-03	375				505	0,68
-04	475	±0,8			605	0,83
-05	575				705	0,97
-06	675				805	1,12
-07	775				905	1,25
-08	875				1005	1,39
-09	975				1105	1,53
-10	225	±0,5	185±0,5	120±0,15	410	0,56
-11	275				460	0,63
-12	475				±0,8	660

* Размеры для справок.

Л8-141.202						Лит.	Масса	Масшт.
2	ИЗВ. № 29 ИИ	ИИ-1	05.06	Угольник			см.	—
7	ИЗВ. № 33 ИИ	ИИ-1	05.08				таб. л.	—
Разраб.	Григорьев	Урица	05.08				Лист	Листов 1
Провер.	Горбачев	С.Ф.	05.08				Институт	Энергомонтажпроект
Т. контр.				Полоса			Ленинградский филиал	
И. контр.	Басканичев	В.И.		Б2 6x30 ГОСТ 103-76			формат: 12	
Чтв.	Величенко	В.И.		Вст. 3 ГОСТ 535-79 88				